

FICHE DE PRODUIT

UR18DSDLW4Z

Radio numérique sur accu - 14,4 - 18V / 2 x 7 w / 83,6 dB



Spécifications

Référence	UR18DSDLW4Z
Classe de protection	IPX4
Plage de fréquence AM (kHz)	522 - 1629
Plage de fréquence FM (Mhz)	87,5 - 108
Durée de fonctionnement continu (uur)	5,5 - 19
Haut-parleurs Ø (mm)	90
Wattage haut-parleurs (W)	2 x 7
Dimensions L x La x H (mm)	405 x 312 x 265
Poids (kg)	4,0

Description

| syntoniseur numérique pour une réception optimale | radio digital DAB en DAB + | bluetooth : connexion mains libres pour la lecture de morceaux musicaux au départ d'appareils bluetooth, tels que les smartphones | amplificateur haute fréquence : moins de bruit statique pour l'optimisation de la qualité du son | compatible avec les accus à glissière HIKOKI (14,4 - 18 V) | fonctionne également avec l'adaptateur secteur ca fourni | boîtier robuste avec cadre protecteur équipé d'amortisseurs en caoutchouc | haut-parleurs dynamiques (2 x 7 W) et égaliseur à 6 phases pour une qualité élevée du son | port usb pour la charge de téléphones portables | Port AUX | protection IPX4 de la radio et des appareils connectés contre les éclaboussures d'eau et la pluie | jusqu'à 19 heures d'écoute par charge de accu (5,0Ah) en mode radio | fourni sans accus ni chargeur

Accessoires standard

2 x AA accus, 1 x AC adaptateur

Code EAN: 4966376319633

